

Automatisme de porte battante 70E de SOFTICA

Juillet 2020

Mécanisme automatique SOFTICA d'ouverture et de fermeture de porte battante, suivant descriptif ci-dessous :

Mécanisme d'ouverture et de fermeture de porte battante,

Montage en applique intérieur sur dormant (mur)

A ouverture latérale gauche - latérale droite,

A 1 vantail ou 2 vantaux battant(s).

Dimensions du passage : ... x ... mm

DESCRIPTIF GENERAL

- **KIT COMPLET** comprenant les bras PULL et PUSH, les capteurs et unités d'activation, l'unité de coordination pour double portes, la batterie de secours et le sélecteur de programmes.
- **SILENCIEUX, FIN et PUISSANT** : seulement 70mm de hauteur pour entraîner des portes jusque 250kg, indépendamment de la différence de pression d'air ou des conditions climatiques (vent).
- **FONCTIONS** : PUSH & GO (sortie pas simple poussée), POWER ASSIST (commande assistée), LOW ENERGY (limite vitesse et force pendant ouverture et fermeture), SYNCHRONISATION (porte double), INVERSEE pour sortie de secours (ouverture ressort, fermeture moteur).
- **VERROUILLAGE** : compatible verrous électroniques avec modes FAILSAFE (porte déverrouillée en cas de panne, avec sortie manuelle), Fail-Secure (porte maintenue verrouillée en cas de panne), LOCK-RETRY (répète le cycle de verrouillage en cas d'obstacle).
- **SECURITES** : détection sur obstacle, auto-apprentissage, capteurs de sécurité

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimension opérateur (L x H x P) : 840x70x175mm
- Consommation électrique : Max 300W
- Alimentation : 100-240V CA, +10/-15%, 50-60Hz, fusible principal max 10A
- Tension auxiliaire : 24 V CC, max 700mA
- Température ambiante = -20°C à +45°C
- Inertie : 140kg² (PUSH) et 80 kg² (PULL), inertie = Poids porte x (largeur porte)²/3
- Norme : CE, EN 16005
- Poids opérateur : 9kg

ACCESSOIRES COMPATIBLES : radar combiné de détection de mouvement et de présence, radar de détection infrarouge, barrière infrarouge, touche sans contact, bouton poussoir radio, systèmes de verrouillage (gâche ou ventouse)...

CONFORMITES

- NORME 16005
- Directives 2006/95/CE Basse tension et 2004/108/CE Compatibilité électromagnétique
- Convient à toutes installations

INSTALLATION :

Notice de pose fournie pour une installation par un technicien agréé.

Non inclus dans l'offre : maçonnerie, reprise des sols avec murs, frais de compte, prorata, pilotage, alimentation, adaptation de l'existant pour recevoir le mécanisme de porte automatique.